

## MICRO-LIGHT



- Extrem kleine und leichte Bauweise.  
*Less weight.*
- Vollwertiges Torsystem.  
*Efficient barn door.*
- Gehäuse und Tor aus Aluminium.  
*Housing and barn door Aluminium.*
- Halter für Konversionsfilter (Tageslicht).  
*Daylight filter available.*
- Universelle Stromversorgung 12 V.  
*Power 12 V.*
- Leichter Brennerwechsel.  
*Easy bulb change.*
- Große Auswahl von Brennertypen (20 W - 75 W).  
*Many different bulbs available (20 W - 75 W).*
- Stufenlose Dimmbarkeit möglich.  
*0 - 100% dimmer.*
- Aufnahme für 16 mm Standardzapfen  
oder Wandhalter.  
*16 mm pin or wall holder.*
- 12 V mit drehbarem 4-Flügeltor und Einbauschalter.  
*12 V, barn door, powerswitch.*
- 2 m Anschlußkabel mit 3-pol XLR Stecker.  
*2 m powercore 3 pin cannon plug.*
- Schwenkhebel mit 16 mm Hülse.  
*Yoke with 16 mm tube.*

## Technische Daten

Spannungsversorgung:	12 Volt AC / DC
Stromaufnahme:	max. 6,25 A
Fassung:	GX 5,3
Höhe:	60 / 100 mm
Breite:	60 / 75 mm
Tiefe:	60 / 100 mm
Gewicht:	170 g ohne Tor 200 g mit Tor
Lichtaustritt:	50 mm Durchmesser

## Zubehör

- Brenner mit Schutzglas 12 V / 50 W; 30° oder 13°
- Konversionsfilter (Tageslicht Typ 511)
- 5 m Lampenverlängerung
- Schnurdimmer 50 W - 105 W / 230 V
- Rohr-Klemme mit Zapfen
- Transportkoffer für max. 4 Micro-Lights und 4 Schnurdimmer

## Technical data

power consumption:	12 Volt AC / DC max. 6,25 A
socket:	GX 5,3
height:	60 / 100 mm
width:	60 / 75 mm
depth:	60 / 100 mm
weight:	170 g exclude barn door 200 g include barn door
lens diameter:	50 mm

## Fittings

- bulb 12 V / 50 W; 30° or 13°
- Konversionfilter (Daylight Type 511)
- 5 m powercore extension
- Dimmer 50 W - 105 W / 230 V
- pipe-clamp with pin
- Transportcase for max. 4 Micro-Lights and 4 dimmer